

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Kamera-Steuerungen

Updated 4 September 2026

Operationen an Kamera-Steuerungsressourcen. 6 Endpunkte, jeweils relativ zu

`https://api.nxgen.cloud/api/v1` und authentifiziert, wie unter beschrieben [Authentifizierung](#).

GET /cameraControls/clipInfo

Clip-Info für Zeitleiste abrufen

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibungidAbfrageZeichenkettejaKamera-KennungstartDateAbfrage-

ZeichenkettejaEpochenzeitendDateAbfrageZeichenkettejaEpochenzeit

Antworten

StatusBeschreibungInhalt200Erfolg204Kein Inhalt401Nicht autorisiert403Verboten404Nicht gefunden

GET /cameraControls/getSnapshot

Snapshot-Details für Sensor abrufen

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibungsensorUniqueldquerystringjaSensor eindeutige IDdeviceUniqueld-

querystringjaGerät eindeutige IDdateTimequerystringneinDatum Uhrzeit

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg401Nicht autorisiert403Verboten404Nicht gefunden

GET /cameraControls/getStream

Streaming-Details des Sensors abrufen

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibungsensorIdAbfrageStringjaSensor-IDchannelIdAbfrageStringnein-

Kanal-IDstartzeitAbfrageStringneinStartzeit des StreamsendTimeAbfrageStringneinEndzeit des Streams

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg401Nicht autorisiert403Verboten404Nicht gefunden

PUT /cameraControls/isolate

Kamera isolieren

Anfragekörper

Isolieren

```
[
  {
    "id": "sensor uniqueId",
    "isIsolate": "boolean",
    "startTime": "Epoch time in milliseconds",
    "duration": "Time in minutes"
  }
]
```

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg204Kein Inhalt401Nicht autorisiert403Verboten404Nicht gefunden

GET

/cameraControls/playAudio?deviceId={deviceId}&language={language}&

Audio-Datei abspielen

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibungdeviceIdAbfrageZeichenkettejaLanguageAbfrageZeichenketteja-audioFileAbfrageZeichenketteja

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg204Kein Inhalt401Nicht autorisiert403Verboten404Nicht gefunden

GET /cameraControls/presetPTZ

PTZ / Preset ausführen

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibungidAbfrageZeichenkettejaAktionAbfrage"R" | "R_STOP" | "L" | "L_STOP" | "U" | "U_STOP" | "D" | "D_STOP" | "Z+" | "Z+_STOP" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10"jaWählen Sie einen Wert von 1 bis 10 für Preset, alle anderen für PTZcommandTypeAbfrage-"ptz" | "preset"jawebSocketPortAbfrageZeichenketteneinerforderlich für Heitel GerätetypmomentSpeed-AbfrageZeichenketteneinPTZ-Geschwindigkeit

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg204Kein Inhalt401Nicht autorisiert403Verboten404Nicht gefunden