

# Aviso legal

## Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

## Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

# Controles de cámara

Updated 4 September 2026

Operaciones sobre recursos de controles de cámara. 6 puntos finales, cada uno relativo a

`https://api.nxgen.cloud/api/v1` y autenticado según lo descrito en [Autenticación](#).

## GET /cameraControls/clipInfo

obtener clipinfo para la línea de tiempo

### Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónidquerystringyesidentificador de cámarastartDatequerystringyes-  
tiempo epochendDateconsultacadenasí tiempo epoch

### Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito204Sin contenido401No autorizado403Prohibido404No Encontrado

## GET /cameraControls/getSnapshot

Obtener detalle de instantánea del sensor

### Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónsensorUniqueldquerycadenasíidentificador único del sensor-  
deviceUniqueldquerycadenasíidentificador único del dispositivofechaHoraquerycadenanofecha hora

### Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito401No autorizado403Prohibido404No Encontrado

## GET /cameraControls/getStream

Obtener detalle de transmisión del sensor

### Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónsensorIdquerycadenasiidentificador del sensorchannelIdquery-  
cadenanoidentificador del canalstartTimequerycadenanohora de inicio de la transmisiónHora de  
finalizaciónquerycadenanohora de finalización de la transmisión

### Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito401No autorizado403Prohibido404No Encontrado

## PUT /cameraControls/isolate

para aislar cámara

### Cuerpo de la solicitud

Aislar

```
[
{
  "id": "sensor uniqueId",
  "isIsolate": "boolean",
  "startTime": "Epoch time in milliseconds",
  "duration": "Time in minutes"
}
```

### Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito204Sin contenido401No autorizado403Prohibido404No Encontrado

## GET

/cameraControls/playAudio?deviceId={deviceId}&language={language}&

Reproducir archivo de audio

### Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripcióndeviceIdquerystringsiidiomaconsultacadenasiarchivo de audio-consultacadenasi

### Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito204Sin contenido401No autorizado403Prohibido404No Encontrado

## GET /cameraControls/presetPTZ

ejecutar PTZ / preajuste

### Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónidquerystringyesactionquery"R" | "R\_STOP" | "L" | "L\_STOP" | "U" | "U\_STOP" | "D" | "D\_STOP" | "Z+" | "Z+\_STOP" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10"yesSeleccione cualquier valor del 1 al 10 para preset, los demás para PTZcommandTypequery"ptz" | "preset"yeswebSocketPort-querystringnorequerido para tipo de dispositivo heitelmomentSpeedquerystringnoVelocidad PTZ

### Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito204Sin contenido401No autorizado403Prohibido404No Encontrado